

スーパーマックス11a(イレブン・アルファ) <販売完了品>



特長

- 各契約方式に対応する万能タイプ
- 基本設定はワンタッチ方式
- 取り付けした時点から適正管理
- 負荷によって選べる遮断方式
- 時間帯管理ができる
- 豊富なデータ印字

この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

カタログダウンロード

カタログのダウンロード (1.1MB)

仕様書ダウンロード

スーパーマックス11a (ファイルサイズ：694KB)

仕様

電源		AC100V±10% 50/60Hz共用 約20VA	
停電補償		累積停電時間2,000時間	
接地		D種接地	
使用環境		温度 0～+50℃、湿度 90%以下(非結露時)	
取付方法 外形寸法・質量		壁掛形、卓上形、埋込形共用 壁掛形：290(W)×200(H)×60(D)mm 約4.3kg 卓上・埋込形：300(W)×200(H)×163.5(D)mm 約4.3kg	
時計方式		電源周波数同期方式または水晶同期方式 選択	
デマンド時限		15分、30分、60分 選択	
同期方式		時刻同期、任意同期、外部同期 選択	
目標電力		固定型、変動型 選択	
入力	デマンドパルス	1点 無電圧a接点またはオープンコレクタ、DC35V以下 50,000pulse/kWh、パルス幅10msec以上	
	外部同期	無電圧a接点またはオープンコレクタ、DC35V以下 パルス幅60msec以上、パルス周期3秒以上	
出力	負荷遮断	8点(A～H)：無電圧a接点 AC220V 1A(抵抗負荷)	
	警報	注意・遮断・限界	3点：無電圧a接点 AC220V 1A(抵抗負荷)
		停電/異常	1点：無電圧b接点 AC220V 1A(抵抗負荷)
	時限パルス	パルス出力時間、遅延時間、出力時間帯 設定	
表示	数字LED4桁	第1表示器：設定モード、残り時間、年最大デマンド 切替 第2表示器：予測電力、目標現在電力、月最大デマンド 切替 第3表示器：調整電力、目標電力、現在電力 切替	
	LEDランプ	表示器項目選択…緑色 調整：余裕…緑色、超過…赤色 装置：停電、異常…赤色 警報：注意、遮断、限界…赤色 負荷制御：A,B,C,D,E,F,G,H…赤色	
記録	プリンタ	サーマルプリンタ	
	印字項目	電源投入印字、時計設定印字、停復電印字、 デマンドスタート印字、デマンド印字、制御印字、 限界警報発生印字、外部同期エラー印字、 日変わり印字、日報・月報・年報印字、 設定データ印字、分析データ、年報等の任意印字5種類	

- ご注意
- 1.デマンドコントロール装置運用開始にあたっては、取扱説明書をご理解のうえご使用ください。説明内容および設定などでお客様ご自身で判断できないときは、必ず当社までお問い合わせください。運用開始にあたっての設定操作、取扱説明は有償で承ります。
 - 2.お客様ご自身での設定などによる不具合、損害等の責を当社で負うことはご容赦ねがいます。

外形図

