

ODE-06P <販売完了品>



特長

- 裸線、被覆線の切替で、より確実に検電!
- 徹底したコストダウンで低価格を実現
- 小形・軽量で携帯に便利
- 洗練されたデザイン
- 便利な裸線・被覆線兼用タイプ
- 検知子には導電性ゴムを使用

この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

📖 カタログダウンロード

📄 [カタログのダウンロード \(611KB\)](#)

仕様

使用電圧範囲	AC80V～600V
使用周波数	50/60Hz共用
動作開始電圧	対地電圧AC50V以下
対象電線	裸線・被覆線兼用 (感度切替式)
表示方法	断続発音発光
発光	8000ルクスの場所で確認できる
発音	50cm離れた位置で50dB以上
絶縁耐力	AC2000V 1分間(検知子～クリップ部間)
使用温度範囲	0～40℃
使用電池	アルカリボタン電池 LR44(相当品)2個
電池寿命	通常使用で約1.5年
質量	約22g

外形図 (クリックで拡大)

